UNSTRUKCA OBSŁUGI WENTYLATORA WYCIĄGOWEGO Z OŚWIETLENIEM HALOGENOWYM NA 12V I 24V, HALOVENT.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Wywiewnik halogenowy stanowi zintegrowany produkt zawierający wentylator wywiewny i lampkę halogenową. Zaprojektowany został do instalacji w kuchniach statków, kabinach prysznicowych i toaletach, idealny w wypoczynkowych jednostkach pływających i przyczepach kempingowych.

II. DANE TECHNICZNE

Spręż max 20 [Pa]
Obroty max 2400 [obr/min]
Wydatek max 18 l/s
Max. temperatura pracy 40°C
Głośność 43dB(A)

III. MONTAŻ

1. Wytnij otwór pod oprawę halogenu (98 mm średnicy, jeśli jest planowany kanał wentylacyjny, odpowiedni naddatek na jego zmieszczenie)
   WAŻNE: Zawsze upewnij się, że otwór został wycięty prawidłowo między ścianą/sufitem, a jego konstrukcja nośną oraz nie naruszono armatury technicznej podczas wycinania.
2. Dokonaj podłączeń elektrycznych wentylatora i lampy halogenowej zwracając szczególną uwagę na biegunowość podłączenia silnika:
   Zasilanie silnika wentylatora:
   Przewód czerwony: „plus”
   Przewód czarny: „minus”
   Zasilanie lampki halogenowej należy podłączyć do dwóch przewodów oznaczonych kolorem białym. Przy zasilaniu lampki halogenowej biegunowość podłączenia nie gra roli.

   Podłączenie niezgodne z instrukcją, będzie powodować, że wentylator nie będzie funkcjonował. Światło halogenowe może być załączane z wyłącznika światła, lub innego dostępnego – przy zastosowaniu napięcia 12 V.

   WAŻNE: Zawsze upewnij się, że podłączenia dokonałeś prawidłowo.
3. Ustal lampę we właściwej pozycji, wkręcając w tym celu cztery załączone wkręty, a następnie załóż pierścień maskujący, przez przekręcenie przeciwnie do wskazówek zegara.

IV. DANE ELEKTRYCZNE

- Wentylator wyposażony jest w trwały silnik, zasilany napięciem 12 V prądu stałego, (typ - BSL112).Istnieje także możliwość zasilania napięciem 24 V prądu stałego (typ – BSL124) Silnik pracują w sposób ciągły (50.000 h), pobór mocy wynosi tylko 2.8 W. Silnik posiada zabezpieczenie przed iskrzeniem.
- Lampa posiada bezpieczne zasilanie 12 V, prądu przemiennego lub stałego, o max poborze mocy 20 W.
- Możliwe jest włączenie/wyłączenie wentylatora i halogenu równocześnie lub, każdego z osobna.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.